


R-LIVE有線タイプ機器構成・規格一覧

| 名称 | サイズ・スペック | 入り数 | |
|---|--|-----|-----|
| | | 2SP | 4SP |
| スピーカー本体  | サイズ: W 166mm x H 233mm x D 170mm 質量: 1本あたり2.5kg | 2 | 4 |
| オーディオアンプ  | 実用最大出力: 10 W + 10 W (JEITA* 4 Ω) 電源: AC 100 V、50 Hz / 60 Hz 消費電力: 15 W(定格消費電力) 0.4 W 以下(スタンバイモード時) サイズ: W 110mm x H 50mm x D 182 mm 質量: 420 g ※リモコンは使用しません | 1 | 2 |
| R-LIVE専用PC  | 電源: 入力100V~240V 出力 12V/3A 消費電力: 約8 W サイズ: W 160mm x H 107mm x D 33mm 質量: 約620g | 1 | 1 |
| スピーカー専用ラック  | サイズ: W 200mm x H 80mm x D 165mm | 1 | 2 |
| スピーカーケーブルセット  | CANARE4S6 2SP向け: 0.3m x 1、14.7m x 1 4SP向け: 0.3m x 1、10.0m x 1、14.7m x 1、20.0m x 1 | 1 | 1 |
| USBケーブル  | ※専用PC~オーディオアンプ接続用 ケーブル長: 0.3m コネクタ形状: Micro USB Type-B / USB2.0 TYPE A | 1 | 1 |
| オーディオケーブル  | ※4SPモデルのみ ケーブル長: 0.3m コネクタ形状: 両端とも3.5mmステレオミニ | 0 | 1 |
| 電源タップ  | 本体差込口個数: 3個口 コード長: 0.3m 定格: 125V・15A・1500W サイズ: W 29mm x H 70mm x D 21mm ※コード部分及びプラグ部分を除く 質量: 約58g | 1 | 1 |
| ケーブルボックス  | サイズ: W 271mm x H 139mm x D 163mm | 1 | 1 |