

R-LIVEワイヤレスモデル機器構成・規格一覧（スピーカー部分）

名称	サイズ・スペック	入り数	
		2SP	4SP
スピーカー本体 	サイズ: W 166mm x H 233mm x D 170mm 質量：1本あたり2.5kg	2	4
オーディオアンプ (RL-HRAA1) 	<アンプ部> 実用最大出力：10W+10W (JEITA 4Ω) <入出力端子> AUDIO IN： 3.5mmステレオミニプラグ <共通部> 電源：AC100V、50Hz /60Hz 消費電力：24W(定格消費電力) 0.6W以下(スタンバイモード時) 使用温度範囲：5℃～35℃ 本体外形寸法：幅178(mm) 高さ100(mm) 奥行き 178(mm) 本体重量：2,015g (アダプタ含む) 1,640g (本体のみ) 付属品：ACアダプター (DC12V/2A)	2	4
スピーカーケーブル 	CANARE4S6 仕様：約20cm	2	4
電源タップ 	本体差込口個数：3個口 コード長：0.3m 定格：125V・15A・1500W サイズ： W 29mm x H 70mm x D 21mm ※コード部分及びプラグ部分を除く 質量：約58g	2	4

R-LIVEワイヤレスモデル機器構成・規格一覧（主装置部分）

名称	サイズ・スペック	入り数		
		2SP	4SP	
R-LIVE専用PC ※色・サイズが異なる場合がございます	K3 	電源: 入力100V~240V 出力 12V/3A 消費電力: 約8-12 W サイズ: W 133mm x H 126mm x D 36mm 質量: 約608 g	1	1
Wi-Fiルータ ※(1)(2)いずれかの機種1つのご提供となります	(1) Archer C9 	規格:Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz 電源 12 V ・ 3.3 A サイズ: W 221mm x H 86mm x D 168.5mm 質量 : 570g	1	1
	(2) Archer A2600 	規格:Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz 電源 12 V ・ 1.5 A サイズ: W 216mm x H 164mm x D 36.8mm 質量: 550g	1	1
Wi-Fiルータ 付属品 ※(1)(2)共通	LANケーブル 	長さ : 15-30cm	1	1
ワイヤレス レシーバー 	<ネットワーク部> 通信方式 IEEE802.11 a/b/g/n/ac 使用周波数帯域 2.4/5GHz帯 <電源部・その他> 電源 DC12V(付属のACアダプターを接続してAC100V~240V電源から使用) 消費電力 最大2.4 W サイズ:W 40mm x H 49mm x D 108 mm 質量 85g	2	4	
オーディオ ケーブル 	ワイヤレスレシーバーの付属物として 長さ : 15cm	2	4	
電源タップ 	本体差込口個数 : 3個口 コード長 : 0.3m 定格 : 125V ・ 15A ・ 1500W サイズ : W 29mm x H 70mm x D 21mm ※コード部分及びプラグ部分を除く 質量 : 約58g	1	1	