

R-LIVEワイヤレスタイプ機器構成・規格一覧（スピーカー部分）

名称	サイズ・スペック	入り数	
		2 SP	4 SP
スピーカー本体 	サイズ: W 166mm x H 233mm x D 170mm 質量：1本あたり2.5kg	2	4
オーディオアンプ 	<アンプ部> 実用最大出力：10W+10W（JEITA 4Ω） <入出力端子> AUDIO IN：3.5mmステレオミニプラグ <共通部> 電源：AC100V、50Hz/60Hz 消費電力：24W(定格消費電力) 0.6W以下(スタンバイモード時) 使用温度範囲：5℃～35℃ 本体外形寸法：幅178(mm) 高さ100(mm) 奥行き 178(mm) 本体重量：2,015g（アダプタ含む） 1,640g（本体のみ） 付属品：ACアダプター（DC12V/2A）リモコン	2	4
スピーカーケーブルセット 	CANARE4S6 線心数：4／外径：6.4mm/カラー：黒 規格：約30cm	2	4
電源タップ 	本体差込口個数：3個口 コード長：0.3m 定格：125V・15A・1500W サイズ：W 29mm x H 70mm x D 21mm ※コード部分及びプラグ部分を除く 質量：約58	2	4

R-LIVEワイヤレスタイプ機器構成・規格一覧（主装置部分）

名称	サイズ・スペック	入り数	
		2 SP	4 SP
R-LIVE専用PC 	ACアダプタ：入力 100V～240V／出力 19V / 2.1A 消費電力：約25W サイズ：W130mm×H36mm×D126mm 質量：646g	1	1
Wi-Fiルーター Archer A2600 	規格:Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz 電源 12 V ・ 1.5 A サイズ：W216mm x H164mm x D36.8mm 質量：550g	1	1
ワイヤレスレシーバー 	<ネットワーク部> 通信方式 IEEE802.11 a/b/g/n/ac 使用周波数帯域 2.4/5GHz帯 <電源部・その他> 電源DC12V(付属のACアダプターを接続してAC100V～240V電源から使用) 消費電力 最大2.4 W サイズ：W 40mm x H 49mm x D 108 mm 質量：85g	2	4
オーディオケーブル ※ワイヤレスレシーバー付属品 	ケーブル長：0.3m コネクタ形状：両端とも3.5mmステレオミニ	2	4
電源タップ 	本体差込口個数：3個口 コード長：0.3m 定格：125V・15A・1500W サイズ：W 29mm x H 70mm x D 21mm ※コード部分及びプラグ部分を除く 質量：約58	1	1